



T25C2 UV

Инструкция по эксплуатации

EagleTac T25C2 UV – это компактный фонарь с ультрафиолетовым светом, рассчитанный на повышенные нагрузки. Может использоваться на оружии, выдерживает отдачу при стрельбе. Фонарь имеет корпус диаметром 25,4 мм (1 дюйм) и совместим большинством подствольных креплений.

Элементы питания

Фонарь **EagleTac T25C2 UV** работает от 1 аккумулятора 18650, 2 аккумуляторов RCR123A или 2 батареек CR123A. Диапазон рабочего напряжения: 2,7 В – 12 В.

ВНИМАНИЕ!

Литиевые батарейки и литий-ионные аккумуляторы могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Поэтому категорически запрещено использование одновременно батареек разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте неработающие аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные батарейки и аккумуляторы, некачественные элементы питания могут выйти из строя и повредить фонарь. Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

Включение и использование фонаря

1. Отверните заднюю крышку от батарейного блока. Установите элементы питания плюсовым контактом в сторону головной части. Заверните крышку до упора.
2. Включение и выключение фонаря осуществляется с помощью торцевой кнопки прямого клика. Нажмите на кнопку до характерного щелчка, и фонарь включится в постоянном режиме работы. Нажмите еще раз, и фонарь выключится. При неполном нажатии с удержанием фонарь будет включен до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Подобное включение позволяет подавать сигналы, используя азбуку Морзе.
3. В фонаре реализовано два режима яркости. Смена режимов осуществляется поворотом головной части. При полностью закрученной головной части фонарь работает в турбо-режиме. Для перехода в менее яркий - ослабьте головную часть по резьбе. Выбирать режим работы можно как при включенном, так и при выключенном фонаре.

Технические характеристики фонаря

- Светодиод: Ledengin LZ1-00UV00 (длина волны 365 нм);

- Мощность: 1360 мВт;
- Драйвер EagleTac C3300 Extreme3;
- Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопропускаемость 96%);
- Габаритные размеры: длина 146 мм, диаметр головы 33 мм, диаметр корпуса 52 мм;
- Масса: 130 г (без элементов питания) / 176 г (1 x 18650);
- Водонепроницаемость: до 2 метров по стандарту IPX-8 (долговременное погружение);
- Ударопрочность: до 1,5 метров при падении на бетон;
- Электронная стабилизация яркости: яркость остается постоянной по мере разряда элементов питания;
- Предупреждение о низком уровне заряда источника питания (периодическое мигание);
- Гладкий алюминиевый отражатель;
- Рабочая температура: до -40 °С, рабочее напряжение: 2,7 В – 12 В;
- Фонарь может стоять на торце (при установке резиновой накладки на заднюю крышку);
- Комплектация: чехол, шнурок на руку, резиновая накладка на заднюю крышку, резиновое кольцо, которое можно установить вместо кольца для сигарного хвата, запасные уплотнительные кольца, инструкция, гарантийная карточка;

Гарантийные обязательства

Ограниченная пожизненная гарантия:

Гарантийный срок на фонарь составляет 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр или к представителям EagleTac на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт будет осуществлен бесплатно, с оплатой только за запасные части.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле;
- Сколы покрытия, вмятины на корпусе;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды внутрь фонаря при превышении заявленных пределов водонепроницаемости;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части;
- Несоблюдение условий эксплуатации;

Производитель: EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230.

Страна производства: КНР. Веб-сайт: www.eagletac.com

Дистрибьютор: ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 2314. Веб-сайт: www.superfonarik.ru

Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии

Дата покупки: _____ 20 ____ г

Отметка продавца: _____