



**EagleTac PN20a2 Pointer**

## **Инструкция по эксплуатации**

### **Элементы питания**

Фонарь **EagleTac PN20a2 Pointer** работает от двух батареек или двух аккумуляторов формата AAA. Диапазон рабочего напряжения: 0,8 В – 3,0 В.

### **ВНИМАНИЕ!**

Литиевые батарейки и литий-ионные аккумуляторы могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Поэтому категорически запрещено использование одновременно батареек разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте неработающие аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные батарейки и аккумуляторы, некачественные элементы питания могут выйти из строя и повредить фонарь. Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

### **Включение и использование фонаря**

1. Отверните головную часть от батарейного блока. Установите элементы питания плюсовым контактом в сторону головной части. Заверните головную часть по резьбе до упора.
2. Включение и выключение фонаря осуществляется с помощью торцевой кнопки прямого клика. Нажмите на кнопку до характерного щелчка, и фонарь включится в постоянном режиме работы. Нажмите еще раз, и фонарь выключится. При неполном нажатии с удержанием фонарь будет включен до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Подобное включение позволяет подавать сигналы, используя азбуку Морзе.

3. В фонаре реализовано два режима работы. Смена режимов осуществляется поворотом головной части. При полностью закрученной головной части фонарь работает в максимальном режиме. Для перехода в экономичный режим необходимо ослабить головную часть по резьбе. Выбирать режим работы можно как при включенном, так и при выключенном фонаре.

#### Технические характеристики фонаря

- Светодиод **CREE XP-G2 S2 / Nichia 219B / Edison UV 395**;
- Дистанция освещения: до 50 метров;
- Драйвер EagleTac A400 DS (эффективность свыше 88%);
- Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием;
- Габаритные размеры: длина 136 мм, диаметр головной части 16 мм, диаметр корпуса 12,8 мм;
- Масса: 32 г (без элементов питания) / 51 г (2 x AAA);
- Водонепроницаемость: до 2 метров по стандарту IPx8 (долговременное погружение);
- Ударопрочность: до 1 метра при падении на бетон;
- Электронная стабилизация яркости: яркость остается постоянной по мере разряда элементов питания;
- Слаботекстурированный отражатель из алюминиевого сплава (версии со светодиодом XP-G2 или Nichia 219B) / гладкий алюминиевый отражатель (версия с УФ-светодиодом Edison 395 нм);
- Рабочая температура: до -40 °С, рабочее напряжение: 0,8 В – 3,0 В;
- Комплектация: запасное уплотнительное кольцо, инструкция, гарантийная карточка;

#### Режимы и время работы

Режим	Световой поток (по ANSI)	Время работы
	Cree XP-G2 S2	2 x Ni-Mh АКБ AAA
Максимальный	127 лм	1 ч
Экономичный	28 лм	более 6 часов

#### Гарантийные обязательства

##### Ограниченная пожизненная гарантия:

Гарантийный срок на фонарь составляет 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр или к представителям EagleTac на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт будет осуществлен бесплатно, с оплатой только за запасные части.

##### Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле;
- Сколы покрытия, вмятины на корпусе;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды внутрь фонаря при превышении заявленных пределов водонепроницаемости;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части;
- Несоблюдение условий эксплуатации;

**Производитель:** EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230.  
Страна производства: КНР. Веб-сайт: [www.eagletac.com](http://www.eagletac.com)

**Дистрибьютор:** ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 42, офис 2330. Веб-сайт: [www.superfonarik.ru](http://www.superfonarik.ru)

Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии

Дата покупки: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

Отметка продавца: \_\_\_\_\_